


Uwaga:
- rozdzielnice należy wyposażyć w trójfazowy wskaźnik
zużycia energii elektrycznej typu LE-03MP firmy F&F lub równoważny



Circuit No	Nr obwodu	Opis obwodu	Zasilanie z RNN1	Ochrona p.p.przepięciowa	SN	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	21	22	23	24
Devices types	Typy aparatów	In=63A, 3P	Kl. II (C), 3+1P	WN 3x B6A/6kA H 3x zółta 230V	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie hol winowy czujka ruchu	Oświetlenie sale chorych	Oświetlenie sale chorych	Rezerwa	Oświetlenie pom. personelu	Oświetlenie pom. personelu	Oświetlenie pom. personelu	Oświetlenie pom. lekaczy wielofunkc.	Oświetlenie pom. personelu	Gn.wł. panele przyłóżkowe	Gn.wł. panele przyłóżkowe	Gn.wł. panele przyłóżkowe	Rezerwa	
Cable	Przewód	N2XH-J5x10	LgY25	LgY 1,5	N2XH-J3x1,5	N2XH-J3x1,5	N2XH-J3x1,5	N2XH-J3x1,5	N2XH-J3x1,5	N2XH-J3x1,5	N2XH-J3x1,5	N2XH-J3x1,5	N2XH-J3x1,5	N2XH-J3x1,5	N2XH-J3x2,5	N2XH-J3x2,5	N2XH-J3x2,5		
Pi [kW]	Pi [kW]	11.49			0.48	0.14	0.37	0.44			0.35	0.29	0.23	0.35	0.1	2.4	3.2	3.2	
Ps [kW]	Ps [kW]	8.04			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Is [A]	Is [A]	13.65			2.29	0.67	1.76	2.11			1.66	1.40	1.11	1.66	0.28	11.5	15.4	15.4	